

# VDA-1000

## cyfrowy wzmacniacz



**VDA-1000** to kompaktowy, lekki, przenośny cyfrowy wzmacniacz o mocy 1000W. Zaprojektowany specjalnie dla nowej generacji DJów pracujących z wykorzystaniem komputera.

### Właściwości:

#### Sekcja Audio

Odpowiedź impulsowa 50V/μs Gain 32dB  
Dynamika S/N ratio 105dB/A  
Zniekształcenia < 0,5% (THD, TIM, SMPTE)  
Pasma przenoszenia 10Hz-20KHz  
Wejście o impedancji 10K Ohm  
Współczynnik tłumienia 500Hz/8 Ohm > 500

#### Moc wyjściowa

W mostku 8 Ohm = 1000W, 16 Ohm = 520W  
Moc wyjściowa EIAJ  
4 Ohm = 2 × 500W  
8 Ohm = 2 × 270W  
Moc znamionowa  
4 Ohm = 2 × 390W (1KHz, 0,5% THD)  
8 Ohm = 2 × 240W (1KHz, 1% THD)

#### Funkcje

Wejście/wyjście USB  
Zabezpieczenie przed przegrzaniem (wyłącznik termiczny)  
Zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe  
Limiter przesterowań szczytowych, limiter ciągłego sygnału,  
zabezpieczenie przed sygnałami z zakresu wielkiej częstotliwości (fal radiowych)



**SPRZEDAŻ**

Mediam Sp. z o.o., 30-415 Kraków, ul. Wadowicka 12 tel. +48 12 2692974  
biuro@mediam.com, www.mediam.com, www.vestax.pl

**mediam**